PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 32A, 4p, B-Char

Sonepar Artikelnummer	121087715
EAN	4015081709908
Hersteller Artikelnummer	174534
Hersteller Typ	AZ-4-B32
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,906
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	**Polzahl (gesamt)**	4	**Anzahl der abgesicherten Pole**	4
Bemessungsstrom	32 A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	6
Einbautiefe	75 mm	**Bemessungsspannung**	400 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Spannungsart**	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	25 kA	**Frequenz**	50 .. 60 Hz	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Unterputzmontage	Nein	**Überspannungskategorie**	3	**Verschmutzungsgrad**	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	2.5 .. 50 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	2.5 .. 50 mm^2	**Explosionsgeschützt**	Nein
Herkunftsland	CZ	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.906 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln