PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter, 125A, 2p, 30mA, Typ A

Sonepar Artikelnummer	120359970
EAN	4015081676484
Hersteller Artikelnummer	171164
Hersteller Typ	FRCMM-125/2/003-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,28
Zolltarif Nr.	85362090

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM-125, 2-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	**Bemessungsstrom**	125 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Bemessungsspannung**	240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Nein	**Kurzschlussfestigkeit (Icw)**	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Ja
Frequenz	50 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 60 °C	**Verschmutzungsgrad**	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 50 mm^2	**Farbe**	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	**Gerätebreite**	35 mm	**Explosionsgeschützt**	Nein
Gerätehöhe	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85362090	**Gewicht**	0.280 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln