

FI/LS-Kombischalter, 13 A, 100 mA, Leitungsschutzschalter Typ D Auslösecharakteristik, 3-phasig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecha



Sonepar Artikelnummer	120359896
EAN	4015081670666
Hersteller Artikelnummer	170935
Hersteller Typ	FRBM6-D13/3N/01
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,446
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	4	Anzahl der abgesicherten Pole	4	Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	Fehlerstrom-Typ	AC	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	415 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	D	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	75.5 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm ²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.446 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung