

Stromstossschalter Reiheneinbau, 2 Kontakte 16A, 3 Schaltsequenzen, 24VDC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476544        |
| EAN                      | 8012823290416    |
| Hersteller Artikelnummer | 20.26.9.024.4000 |
| Hersteller Typ           | 20.26.9.024.4000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,098            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten 24 V DC, 5 W, 105 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus aus / an aus / an an, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                                      |                        |                                  |             |                                                |          |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| Funktion                                             | mechanisch<br>Schalter | Montageart                       | DIN-Schiene | Anzahl der Kontakte als Schließer              | 2        |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                       | 0                      | Steuerspannung 1                 | 24 V        | Steuerspannungsart 1                           | DC       |
| Bemessungsschaltstrom                                | 16 A                   | Breite in Teilungseinheiten      | 1           | Einbautiefe                                    | 58.4 mm  |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler                     | 0                      | Versorgungsspannung              | 24 V        | Spannungsart der<br>Versorgungsspannung        | DC       |
| Max. Glühlampenlast                                  | 2000 W                 | Max. Leuchtstofflampenlast       | 1000 VA     | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-<br>Schaltung) | 1000 VA  |
| Max. Leuchtstofflampenlast<br>(parallel kompensiert) | 750 VA                 | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 12 A        | Geeignet für Handbedienung                     | Ja       |
| Herkunftsland                                        | FR                     | Zolltarifnummer                  | 85364900    | Gewicht                                        | 0.098 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite