PRODUKTDATENBLATT

FI/LS-Kombischalter, 16 A, 30 mA, B-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A

Sonepar Artikelnummer	120025678
EAN	4015082362058
Hersteller Artikelnummer	236205
Hersteller Typ	PKNM-16/1N/B/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,193
Zolltarif Nr.	85362010

RCBO (Fehlerstromleitungsschutzschalter mit Überlastschutz) PKNM, 1-polig + N, Bemessungsstrom Ein: 16 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	230 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	10 kA	**Abschaltcharakteristik**	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Frequenz**	50 Hz
Auslösecharakteristik	B	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Einbautiefe**	70 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm^2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm^2	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.193 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln