# PRODUKTDATENBLATT

## FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 4p, 100mA, Typ A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120508372 |
| EAN | 4015081667338 |
| Hersteller Artikelnummer | 170229 |
| Hersteller Typ | FBSMV-40/4/01-A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,272 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBSmV, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.1 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung** | 240 .. 415 V | **Nennstrom** | 40 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.1 A |
| **Polzahl** | 4 | **Fehlerstrom-Typ** | A | **Bemessungsfehlerstrom einstellbar** | Nein |
| **Max. Verzögerungszeit** | 0 ms | **Verzögerungszeit einstellbar** | Nein | **Stoßstromfestigkeit** | 0.25 kA |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Verlustleistung** | 8.9 W | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 0.75 .. 35 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 0.75 .. 35 $mm^2$ |
| **Fehlauslöseschutz** | Nein | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C | **Herkunftsland** | CZ |
| **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.272 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Produktpräsentation • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*