

Fehlerstromauslöser, 0,03-3A, 3p, rechts



Sonepar Artikelnummer	121048796
EAN	4015081044153
Hersteller Artikelnummer	104605
Hersteller Typ	NZM1-XFIR
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromempfindlich nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige NZM1(-4) Schutzschalter und Trennschalter N1(-4). Netzspannungsunabhängig $U_e = 200...415\text{ V } 50/60\text{ Hz}$. At I $\Delta n = 0,03\text{ A}$: Verzögerungszeit t_v immer auf 10 ms festgelegt. Warnmeldung $> 30\%$ i Δn durch gelbe LED

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	200 .. 415 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.03 .. 3 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e	415 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	200 .. 415 V
Verzögerungszeit einstellbar	Ja	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	1.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung