

Fehlerstromauslöser, 300mA, 3p, unten



Sonepar Artikelnummer	120507953
EAN	4015081044207
Hersteller Artikelnummer	104610
Hersteller Typ	NZM1-XFI300U
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromempfindlich nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige NZM1(-4) Schutzschalter und Trennschalter N1(-4). Netzspannungsunabhängig $U_e = 200..415\text{ V } 50/60\text{ Hz}$. At I $\Delta n = 0,03\text{ A}$; Verzögerungszeit t_v immer auf 10 ms festgelegt. Warnmeldung $> 30\%$ i Δn durch gelbe LED

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	200 .. 415 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.3 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	300 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e	415 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	200 .. 415 V
Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.900 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite
- Montageanleitung
- 3D / BIM Objekt
- Lehrvideo
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Produktpräsentation
- Maßzeichnung