PRODUKTDATENBLATT

FI/LS-Kombischalter, 20 A, 100 mA, D-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A

Sonepar Artikelnummer	120312101
EAN	4015081185146
Hersteller Artikelnummer	120684
Hersteller Typ	MRB4-20/3N/D/01-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,446
Zolltarif Nr.	85362010

RCBO (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), mRB4, 3-polig + N, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 4,5 kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 4,5 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	4	**Anzahl der abgesicherten Pole**	4	**Bemessungsstrom**	20 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	**Bemessungsspannung**	400 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	4.5 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	4.5 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	4.5 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	0.25 kA	**Spannungsart**	AC
Frequenz	50 Hz	**Auslösecharakteristik**	D	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	70 mm	**Fehlauslöseschutz**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.446 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln