

## Schaltuhr Reiheneinbau, elektronisch, Wochenprogramm, 1 W 16A, 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476471        |
| EAN                      | 8012823401799    |
| Hersteller Artikelnummer | 12.61.8.230.0000 |
| Hersteller Typ           | 12.61.8.230.0000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,09             |
| Zolltarif Nr.            | 91070000         |

Elektronische Schaltuhr mit LCD-Anzeige für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub>, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt

### Technische Daten

|                                  |                  |                             |          |                                           |       |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|
| Montageart                       | DIN-Schiene      | Anzahl der Kanäle           | 1        | Versorgungsspannung                       | 230 V |
| 24 h Programm                    | Ja               | Wochenprogramm              | Ja       | Astroprogramm                             | Nein  |
| Kontaktausführung                | Wechsler (NO/NC) | Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 60 s     | Spannungsart der Versorgungsspannung      | AC    |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 .. 60 Hz      | Gangreserve in Jahren       | 6        | Ganggenauigkeit pro Tag                   | 1 s   |
| Textführung im Display           | Ja               | Externe Programmierung      | Ja       | Mit Speicherkarte                         | Nein  |
| 60 min Programm                  | Nein             | Jahresprogramm              | Nein     | Ferienprogramm                            | Ja    |
| Impulsprogramm                   | Ja               | Zyklusprogramm              | Nein     | Zufallsprogramm                           | Nein  |
| Betriebsstundenzähler            | Nein             | Netzsynchon                 | Nein     | Quarzgesteuert                            | Ja    |
| Funkgesteuert                    | Nein             | Funkgesteuert (DCF77)       | Nein     | GPS                                       | Nein  |
| Anzahl der Kontakte              | 1                | Anzahl der Speicherplätze   | 50       | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja    |
| Geeignet für Handbedienung       | Nein             | Externer Tastereingang      | Nein     | Schaltungsvorwahl                         | Nein  |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC     | 16 A             | Max. Schaltleistung LED     | 400 W    | Potentialfreier Schaltkontakt             | Ja    |
| Schutzart (IP)                   | IP20             | Breite in Teilungseinheiten | 2        | Breite                                    | 35 mm |
| Höhe                             | 88.8 mm          | Tiefe                       | 60.8 mm  | Herkunftsland                             | IT    |
| Zolltarifnummer                  | 91070000         | Gewicht                     | 0.090 kg |                                           |       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite