

EXP_FI/LS-Schalter A 16A/1+N/B 30mA 250A



Sonepar Artikelnummer	120955410
Hersteller Artikelnummer	EXP_236205
Hersteller Typ	EXP PKNM-16/1N/B/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,193
Zolltarif Nr.	85362010

FI/LS-Schalter (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), PKNM, 1-polig +N, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Fehlerstrom-Typ	A	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Energiebegrenzungsklasse	3	Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	B	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	70 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.193 kg				