

TX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 100mA, Typ A-S, 400VAC, 4TE



Sonepar Artikelnummer	120405689
EAN	3414970891327
Hersteller Artikelnummer	411952
Hersteller Typ	411952
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,363
Zolltarif Nr.	85363030

Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, 4-polig, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsfehlerstrom I_{Δn} 100 mA, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	40 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Ja	Kurzzeitverzögerter Typ	Ja	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	44 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.75 .. 35 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0.75 .. 50 mm ²
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.363 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)