

Gleich-/Wechselstromzange (100 A)



Sonepar Artikelnummer	120533155
EAN	0095969040549
Hersteller Artikelnummer	114519
Hersteller Typ	80I-110S
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,39
Zolltarif Nr.	90309000

Genauere Messung von AC, DC und AC+DC für elektrische, elektronische und Automotive-Anwendungen, Abschirmung für hohe Störfestigkeit bei Messungen an elektronischen Motorantrieben und Zündsystemen, konische Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen, Sicherheitsspezifizierte isolierte BNC-Anschlüsse für 600 Volt - kompatibel mit Fluke ScopeMeter Messgeräten, Oberschwingungsanalysatoren und Oszilloskopen, kann mit dem optionalen BNC/4-mm-Adapter PM9081/001 in Verbindung mit Multimetern verwendet werden.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/DC	0.1 .. 100 A
Strommessbereich/AC	0.1 .. 100 A	Stromart	AC/DC	Oberschwingungsmessung	Nein
Zangenöffnung	11.8 mm	Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein
Widerstandsmessbereich	Nein	Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein	Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein
Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	300 V	Durchgangsprüfung	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.390 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung