PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter, 16A, 4p, 100mA, Typ A

Sonepar Artikelnummer	120359389
EAN	4015081668328
Hersteller Artikelnummer	170337
Hersteller Typ	FRCMM-16/4/01-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,341
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.1 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	**Bemessungsstrom**	16 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	A	**Breite in Teilungseinheiten**	4	**Bemessungsspannung**	415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Nein	**Kurzschlussfestigkeit (Icw)**	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Ja
Frequenz	50/60 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Verschmutzungsgrad**	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 35 mm²	**Farbe**	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	**Gerätebreite**	70 mm	**Explosionsgeschützt**	Nein
Gerätehöhe	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm	**Herkunftsland**	RS
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.341 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln