# PRODUKTDATENBLATT

## Fehlerstromschutzschalter

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121280095 |
| EAN | 4015081824700 |
| Hersteller Artikelnummer | 187412 |
| Hersteller Typ | FRCMM-100/4/003-G/F |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,386 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Umfassende Auswahl an kompakten Fehlerstrom-Schutzschaltermodellen für eine Vielzahl von Applikationen, für Fehler- und zusätzlichen Schutz, große Menge verfügbarer Bemessungsbetriebsströme, umfangreiches Zubehör, Anzeige für echte Kontaktstellung, Automatisches Wiedereinschalten möglich, geeignet für die Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteilerplatinen) bei Temperaturen bis -25 °C

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl** | 4 | **Bemessungsstrom** | 100 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.03 A |
| **Fehlerstrom-Typ** | sonstige | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Bemessungsspannung** | 240 V |
| **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Montageart** | DIN-Schiene |
| **Selektiver-Typ** | Nein | **Kurzzeitverzögerter Typ** | Ja | **Kurzschlussfestigkeit (Icw)** | 10 kA |
| **Stoßstromfestigkeit** | 3 kA | **Spannungsart** | AC | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja |
| **Frequenz** | 50/60 Hz | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Einbautiefe** | 70.5 mm | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1.5 .. 16 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1.5 .. 35 $mm^2$ | **Farbe** | grau |
| **RAL-Nummer (ähnlich)** | 7035 | **Gerätebreite** | 70 mm | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Gerätehöhe** | 80 mm | **Gerätetiefe** | 76 mm | **Herkunftsland** | RS |
| **Zolltarifnummer** | 85362090 | **Gewicht** | 0.386 kg | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*