

Stromstossschalter Reiheneinbau, 2 Kontakte 16A, 4 Schaltsequenzen, 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476546        |
| EAN                      | 8012823195483    |
| Hersteller Artikelnummer | 20.28.8.230.4000 |
| Hersteller Typ           | 20.28.8.230.4000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,099            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten 230 V AC, 6,5 VA, 2500 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus aus / an aus / aus aus / aus an, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                                |                        |                                                      |             |                                   |          |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Funktion                                       | mechanisch<br>Schalter | Montageart                                           | DIN-Schiene | Anzahl der Kontakte als Schließer | 2        |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                 | 0                      | Steuerspannung 1                                     | 230 V       | Steuerspannungsart 1              | AC       |
| Bemessungsschaltstrom                          | 16 A                   | Breite in Teilungseinheiten                          | 1           | Einbautiefe                       | 58.4 mm  |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler               | 0                      | Frequenz der Steuerspannung 1                        | 50 .. 60 Hz | Versorgungsspannung               | 230 V    |
| Spannungsart der<br>Versorgungsspannung        | AC                     | Max. Glühlampenlast                                  | 2000 W      | Max. Leuchtstofflampenlast        | 1000 VA  |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-<br>Schaltung) | 1000 VA                | Max. Leuchtstofflampenlast<br>(parallel kompensiert) | 750 VA      | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)  | 12 A     |
| Geeignet für Handbedienung                     | Ja                     | Herkunftsland                                        | FR          | Zolltarifnummer                   | 85364900 |
| Gewicht                                        | 0.099 kg               |                                                      |             |                                   |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite