

FI/LS-Kombinationsschalter, 13 A, 100 mA, B-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A



Sonepar Artikelnummer	120312077
EAN	4015081184835
Hersteller Artikelnummer	120653
Hersteller Typ	MRB6-13/3N/B/01-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,446
Zolltarif Nr.	85362010

RCBO (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), mRB6, 3-polig + N, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 6 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	4	Anzahl der abgesicherten Pole	4	Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	Fehlerstrom-Typ	A	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	6 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	B	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	70 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.446 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm