PRODUKTDATENBLATT

EXP_FI/LS-Schalter A 10A/1+N/B 30mA 250A

Sonepar Artikelnummer	120955409
Hersteller Artikelnummer	EXP_236072
Hersteller Typ	EXP PKNM-10/1N/B/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,192
Zolltarif Nr.	85362010

FI/LS-Schalter (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), PKNM, 1-polig +N, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	10 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	230 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Energiebegrenzungsklasse**	3	**Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009**	10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	10 kA	**Abschaltcharakteristik**	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Frequenz**	50 Hz
Auslösecharakteristik	B	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Einbautiefe**	70 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.192 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln