

FI/LS Kombischalter



Sonepar Artikelnummer	121278103
EAN	4015081723584
Hersteller Artikelnummer	177785
Hersteller Typ	FRBM6-D16/1N/001
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0.01 A	Fehlerstrom-Typ	AC	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	6 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	D	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	75.5 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm ²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.216 kg				