PRODUKTDATENBLATT

FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2p, 300mA, Typ A

Sonepar Artikelnummer	120508354
EAN	4015081667178
Hersteller Artikelnummer	170211
Hersteller Typ	FBSMV-40/2/03-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85362010

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBSmV, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.3 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Nennspannung	240 .. 415 V	**Nennstrom**	40 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.3 A
Polzahl	2	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Bemessungsfehlerstrom einstellbar**	Nein
Max. Verzögerungszeit	0 ms	**Verzögerungszeit einstellbar**	Nein	**Stoßstromfestigkeit**	0.25 kA
Frequenz	50 Hz	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Verlustleistung	3.1 W	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	0.75 .. 35 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	0.75 .. 35 mm²
Fehlauslöseschutz	Nein	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Verschmutzungsgrad	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Herkunftsland**	CZ
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln