

Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415VAC, 2 W 8A



Sonepar Artikelnummer	120478382
EAN	8012823398945
Hersteller Artikelnummer	70.42.8.400.2032
Hersteller Typ	70.42.8.400.2032 2W 8A
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,084
Zolltarif Nr.	85363010

3-Phasen- 380-415 V AC-Überwachung mit N-Leiterüberwachung (nicht wählbar). Einstellbare Funktionen: Unterspannung, Überspannung, Über-Unterspannungsbereich, Spannungsfehlermemory wählbar, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie und N-Leiterunterbrechung. Arbeitsbereich der Versorgungsspannung 220 - 510 V AC 50/60 Hz. Bemessungsleistung: 12,5 VA,/1W. Kontakt: 2 Wechsler für 8 A. Abschaltverzögerungszeit einstellbar von 0,5-60 Sekunden. Einschaltsperrzeit 1 Sekunde. Gerätebreite 35 mm.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	380 .. 415 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung	Ja	Spannungsmessbereich	300 .. 480 V	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2
Bemessungsschaltstrom	8 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	380 .. 415 V	Funktion Phasenausfallerkennung	Ja	Funktion Unterspannungserkennung	Ja
Funktion Überspannungserkennung	Ja	Funktion Asymmetrierkennung	Ja	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	1 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0.5 s	Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung AC 50 Hz	380 .. 415 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	380 .. 415 V	Breite	35 mm
Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.084 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite