

Phasenfolgerelais AC 3x172,5...500V 8A 1Wechsler



Sonepar Artikelnummer	121376769
EAN	4017254170201
Hersteller Artikelnummer	040017810200
Hersteller Typ	MPH 1
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,083
Zolltarif Nr.	85364900

Das Phasenfolgerelais für Drehstromnetze überwachen die Folge der Phasen L1, L2 und L3 sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Bei korrekter Phasenfolge und Spannung (> 173 V) ist das Ausgangsrelais geschlossen. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet sich das Relais. Die fixe Verzögerung T1 beträgt 500 ms und einstellbare Verzögerung T2 0,1 bis 10 s. Falls die Versorgungsspannung unter 60 % der Un fällt, kommt es zur sofortigen Relaisabschaltung, ohne Verzögerung und Fehlerzustand wird durch rote LED gemeldet.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Funktion Phasenfolgeüberwachung	Ja
Spannungsmessbereich	173 .. 500 V	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Bemessungsschaltstrom	8 A
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Funktion Phasenausfallerkennung	Ja
Funktion Unterspannungserkennung	Nein	Funktion Überspannungserkennung	Nein	Funktion Asymmetrierkennung	Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s	Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	10 s	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Breite	17.6 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	64 mm
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.083 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite