PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter, allstromsensitiv, 125 A, 4p, 500 mA, Typ S/BFQ

Sonepar Artikelnummer	120351472
EAN	4015081676750
Hersteller Artikelnummer	171191
Hersteller Typ	FRCMM-125/4/05-S/BFQ
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	85362090

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM-125, 4-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,5 A, Fehlerstrom-Schutzschalter – frequenzumrichterfest

Technische Daten

Polzahl	4	**Bemessungsstrom**	125 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.5 A
Fehlerstrom-Typ	B	**Breite in Teilungseinheiten**	4	**Bemessungsspannung**	415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Ja	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Nein	**Kurzschlussfestigkeit (Icw)**	10 kA
Stoßstromfestigkeit	5 kA	**Spannungsart**	AC	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Ja
Frequenz	50 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 60 °C	**Verschmutzungsgrad**	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 50 mm^2	**Farbe**	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	**Gerätebreite**	70 mm	**Explosionsgeschützt**	Nein
Gerätehöhe	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85362090	**Gewicht**	0.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln