

Elektronische FI/LS Kombination, 13 A, 30 mA, LS-Charakteristik: B, 2p, FI-Chara



Sonepar Artikelnummer	121283022
EAN	9010238815421
Hersteller Artikelnummer	300554
Hersteller Typ	FRBDM-B13/2/003-F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 25 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	2	Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Fehlerstrom-Typ	F	Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Verlustleistung	5.3 W	Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA	Abschaltcharakteristik	kurzzeitverzögert	Stoßstromfestigkeit	3 kA
Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz	Auslösecharakteristik	B
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	70 mm	Fehlauslöseschutz	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm²
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.250 kg