

RCD/LS-Schalter-Kombischalter, 13 A, 10 mA, Leitungsschutzsch. Typ-C- Auslösekennlinien, 1-phasig + N, Fehlerstromleistungsschutzsch.,Auslöse



Sonepar Artikelnummer	120359869
EAN	4015081670413
Hersteller Artikelnummer	170908
Hersteller Typ	FRBMM-C13/1N/001-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,201
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.01 A	Fehlerstrom-Typ	A	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	15 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	10 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz	Auslösecharakteristik	C	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	75.5 mm	Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm ²	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.201 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung