

Schaltaktor, potentialfrei, Tastfunktion Basic-Mode, 8A, 230VAC



Sonepar Artikelnummer	120160090
EAN	4015081189106
Hersteller Artikelnummer	121080
Hersteller Typ	CSAU-01/04
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,056
Zolltarif Nr.	85414900

Die "potenzialfreie Schaltung mit Federrückstellung" empfängt und schaltet Geräte wie z. B. Klingeln. Die Besonderheit dieses Produkts besteht darin, dass bei der Zuweisung im Basismodus nur die "Federrückstellung" verwendet wird. So wird der Ausgang geschaltet, solange der zugewiesene Taster/Sensor betätigt wird (Funktion eines Klingeltasters). Sogar beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (zurücksetzen) und der Zuweisung eines Drucktasters/Sensors in der Basis ist nur der Tastschalter verfügbar. Sämtliche bekannten und etablierten Funktionen bleiben im Komfort-Modus unverändert. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Neben der Netzspannung können andere Spannungen geschaltet werden

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	xComfort	Montageart	Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge	1	Bemessungsstrom	0 A	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem KNX Secure	Nein	Bussystem KNX Secure-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Funk bidirektional	Ja
Anzahl anlernbare Geräte	32	Breite in Teilungseinheiten	3	Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein	Anzahl der digitalen Eingänge	0	Max. Schaltleistung	1840 W
Max. Schaltleistung LED	0 W	Ausgangsleistung	1840 W	Geeignet für C-Last	Nein
Max. Schaltstrom	8 A	Bemessungsbetriebsspannung	0 V	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Leistungsaufnahme	0.6 W	Mit Busankopplung	Ja	Busmodul abnehmbar	Ja
Min. Tiefe der Gerätedose	26 mm	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85414900	Gewicht	0.056 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild