

FI/LS Kombischalter



Sonepar Artikelnummer	121278139
EAN	4015081723942
Hersteller Artikelnummer	177821
Hersteller Typ	FRBM6-B32/1N/003-G
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Fehlerstrom-Typ	AC	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2	0 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6 kA
Abschaltcharakteristik	kurzzeitverzögert	Stoßstromfestigkeit	3 kA	Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz	Auslösecharakteristik	B	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	75.5 mm	Fehlauslöseschutz	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm ²	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.216 kg		