# PRODUKTDATENBLATT

## FRCDM-80/4/01-S/A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121240711 |
| EAN | 9010653039143 |
| Hersteller Artikelnummer | Y7-501277 |
| Hersteller Typ | EP-501277 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,32 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Typ S/A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl** | 4 | **Bemessungsstrom** | 80 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.1 A |
| **Fehlerstrom-Typ** | F | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Bemessungsspannung** | 415 V |
| **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Montageart** | DIN-Schiene |
| **Selektiver-Typ** | Ja | **Kurzzeitverzögerter Typ** | Ja | **Kurzschlussfestigkeit (Icw)** | 10 kA |
| **Stoßstromfestigkeit** | 5 kA | **Spannungsart** | AC | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Einbautiefe** | 80 mm | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 60 °C | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 10 .. 35 mm² | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 35 mm² | **Farbe** | grau |
| **RAL-Nummer (ähnlich)** | 7035 | **Gerätebreite** | 70 mm | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Gerätehöhe** | 80 mm | **Gerätetiefe** | 76 mm | **Herkunftsland** | CZ |
| **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.320 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*