


Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12-1000VAC



Sonepar Artikelnummer	120895987
EAN	4010995437978
Hersteller Artikelnummer	43797
Hersteller Typ	SB25513
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	90303370

Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen. Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar. Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe. Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab. Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung. Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schält es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Eine integrierte LED Taschenlampe ermöglicht die Messstellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC. Weiterhin ist das Werkzeug nach dem ATEX Standard für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen (Kategorie II). Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Technische Daten

Prüfart	1-polig	Spannungsanzeige	LED	Spannungsmessbereich	12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige	Nein	Durchgangsprüfung	Nein	Durchgangsanzeige	akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	Nein	Länge	150 mm	Interne Grundlast	Nein
Last zuschaltbar	Nein	Einpolige Phasenanzeige	Ja	Berührungslose Spannungserkennung	Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold)	Nein	Prüfspitzenschutz	Nein	Messstellenbeleuchtung	Ja
Verwendbar bei Niederschlägen	Nein	Stromversorgung	Batterie	Messkreiskategorie	ohne
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90303370	Gewicht	0.100 kg