

FI-Schalter, 80A, 4p, 30mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120025615
EAN	4015082354473
Hersteller Artikelnummer	235447
Hersteller Typ	PFIM-80/4/003-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,404
Zolltarif Nr.	85362090

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom I_n : 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit I_{cn} : 10 kA, Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta N}$: 0,03 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	80 A	Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Verlustleistung	11.4 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm
Explosionsschutz	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	0.404 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation