

Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 X16E



Sonepar Artikelnummer	121209520
EAN	8005543766408
Hersteller Artikelnummer	364650
Hersteller Typ	364650
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85176910

Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus: - 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera mit 1/3"-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs. Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B x H: 138 x 144 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018. - 1 Video-Netzgerät - 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 X16E mit Smartphone-Anbindung und Induktionsschleife für Hörergeräteträger, 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), mit Smartphone-Anbindung, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/ Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufon und Gespräch, Farbe und Helligkeit des Bildschirms sowie die WLAN-Konfiguration werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Rufonabschaltung, Wi-Fi, Türöffner- und Verbindungsstatus. Über die App Home + Security (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B x H x T: 164 x 165 x 18,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	Bus-System
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Bildsystem	PAL	Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Nein	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja	Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja	Öffnungswinkel Kamera	151 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	Mit Memory-Funktion	Nein	Bildschirmdiagonale	127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	5 Inch	Manuell einstellbare Kamera	Ja	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85176910	Gewicht	0.001 kg		

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite