PRODUKTDATENBLATT

Fehlerstromschutzschalter

Sonepar Artikelnummer	121280080
EAN	4015081824397
Hersteller Artikelnummer	187381
Hersteller Typ	FRCMM-80/2/03-G/F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,202
Zolltarif Nr.	85362090

Umfassende Auswahl an kompakten Fehlerstrom-Schutzschaltermodellen für eine Vielzahl von Applikationen, für Fehler- und zusätzlichen Schutz, große Menge verfügbarer Bemessungsbetriebsströme, umfangreiches Zubehör, Anzeige für echte Kontaktstellung, Automatisches Wiedereinschalten möglich, geeignet für die Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteilerplatinen) bei Temperaturen bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl	2	**Bemessungsstrom**	80 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.3 A
Fehlerstrom-Typ	sonstige	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Bemessungsspannung**	240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Ja	**Kurzschlussfestigkeit (Icw)**	10 kA
Stoßstromfestigkeit	3 kA	**Spannungsart**	AC	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Ja
Frequenz	50/60 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Verschmutzungsgrad**	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 35 mm^2	**Farbe**	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	**Gerätebreite**	35 mm	**Explosionsgeschützt**	Nein
Gerätehöhe	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm	**Herkunftsland**	RS
Zolltarifnummer	85362090	**Gewicht**	0.202 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln