

Fehlerstromauslöser, 300mA, 4p, rechts



Sonepar Artikelnummer	121048798
EAN	4015081044177
Hersteller Artikelnummer	104607
Hersteller Typ	NZM1-4-XFI300R
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromempfindlich nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige NZM1(-4) Schutzschalter und Trennschalter N1(-4). Netzspannungsunabhängig Ue = 200..415 V 50/60 Hz. At I Δn = 0,03 A; Verzögerungszeit t v immer auf 10 ms festgelegt. Warnmeldung > 30 % i Δn durch gelbe LED

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	200 .. 415 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Bemessungsfehlerstrom	0.3 A	Max. Ansprechverzögerungszeit	300 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	200 .. 415 V
Verzögerungszeit einstellbar	Nein	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	1.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung