

Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415VAC, 1 W 6A



Sonepar Artikelnummer	120345627
EAN	8012823372228
Hersteller Artikelnummer	70.41.8.400.2030
Hersteller Typ	70.41.8.400.2030 1W 6A
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,076
Zolltarif Nr.	85363010

3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbereich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Über- und Unterspannung, Über-/Unterspannungsbereich, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (4 bis 25 %) und N-Leiterunterbrechung, farbige LED-Statusanzeige.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	380 .. 415 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung	Ja	Spannungsmessbereich	300 .. 480 V	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Bemessungsschaltstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	380 .. 415 V	Funktion Phasenausfallerkennung	Ja	Funktion Unterspannungserkennung	Ja
Funktion Überspannungserkennung	Ja	Funktion Asymmetrierkennung	Ja	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	1 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0.5 s	Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung AC 50 Hz	380 .. 415 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	380 .. 415 V	Breite	35 mm
Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.076 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite