# PRODUKTDATENBLATT

## MOTORSCHUTZSCHALTER 0,25..0,4A + NHI-B

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121283390 |
| EAN | 4015082968069 |
| Hersteller Artikelnummer | EP-401333 |
| Hersteller Typ | PKZM0-0,4-SPI16/NHI-B-11-PKZ0-PI |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,261 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Motorschutzschalter + vormontierter Fronthilfsschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Überlastauslöser 0,25 - 0,4 A: max. 6,2 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit Thermoschutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Nenndauerstrom Iu 0,4 A, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,06 kW, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,09 kW, Art des Bedienelements Drehknopf, Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlüsse IP00, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Einspeiserichtung nach Bedarf, Einspeisungsseitige Schraubklemmen/ausgangsseitige Steckklemmen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 0.25 .. 0.4 A | **Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers** | 6.2 A | **Auslösetechnik** | thermomagnetisch |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 690 V | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V** | 0.06 kW | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 0.09 kW |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraub-/Federzuganschluss | **Mit integriertem Hilfsschalter** | Ja | **Polzahl** | 3 |
| **Mit thermischem Überlastschutz** | Nein | **Phasenausfallempfindlich** | Ja | **Bemessungsdauerstrom Iu** | 0.4 A |
| **Verlustleistung** | 5.22 W | **Ausführung des Betätigungselements** | Drehknopf | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| **Mit integriertem Unterspannungsauslöser** | Nein | **Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC** | 150 kA | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Höhe** | 94 mm | **Breite** | 45 mm | **Tiefe** | 75 mm |
| **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.261 kg |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*