

Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 32 A, 1 S, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505180
EAN	4015081042708
Hersteller Artikelnummer	104453
Hersteller Typ	DILMF32-10(RAC240)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,531
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischer Betätigung, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Leistungsschütze geeignet für Halbleiterindustrie nach SEMI F47., Leistungsschütze brummfrei

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	190 .. 240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	45 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	7 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	15 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	14.9 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm
Höhe	85 mm	Tiefe	97 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.531 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm