PRODUKTDATENBLATT

Hilfsschütz, 24 V DC, S = Normal offen: 4 S, Federzugklemmen, Gleichstrombetätigung

Sonepar Artikelnummer	120204039
EAN	4015082302412
Hersteller Artikelnummer	230241
Hersteller Typ	DILER-40-G-C(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,206
Zolltarif Nr.	85364900

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontakte S = Schließer: 4 S, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 40 E, verwendbar für: ...DILE-C, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	**Spannungsart zur Betätigung**	DC	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	4	**Bemessungsbetriebsstrom**	10 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V**	3 A
Montageart	DIN-Schiene/ Schraube	**Mit LED-Anzeige**	Nein	**Geeignet für Handbedienung**	Nein
Schnittstelle	Nein	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Betriebsspannung AC 50 Hz**	17 .. 500 V	**Betriebsspannung AC 60 Hz**	17 .. 500 V
Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	**Spannungsart der Betriebsspannung**	AC/DC	**Bemessungsschaltstrom**	10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis	Federzuganschluss	**Breite**	45 mm	**Höhe**	58 mm
Tiefe	54 mm	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	85364900
Gewicht	0.206 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln