

Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 9 A, 1 S, RAC 48: 42
- 48 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505146
EAN	4015081042364
Hersteller Artikelnummer	104419
Hersteller Typ	DILMF11-10(RAC48)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,531
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischer Betätigung, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	42 .. 48 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	42 .. 48 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	7 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	45 mm	Höhe	85 mm	Tiefe	97 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.531 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm