

Hilfsschütz, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, S = Normal offen: 2 S, Ö = Normal geschlossen: 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120203944
EAN	4015080517733
Hersteller Artikelnummer	051773
Hersteller Typ	DILER-22(42V50HZ,48V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: I_{th} = I_e = 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I_e = 6 A, 380 V 400 V 415 V: I_e = 3 A, Kontakte S = Schließer: 2 S, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 22E, verwendbar für: ...DILE, Betätigungsspannung: 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	42 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	48 V	Bemessungsbetriebsstrom	10 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e , 400 V	3 A	Montageart	DIN-Schiene/Schraube	Mit LED-Anzeige	Nein
Geeignet für Handbedienung	Nein	Schnittstelle	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Betriebsspannung AC 50 Hz	17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	17 .. 500 V	Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Bemessungsschaltstrom	10 A	Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss	Breite	45 mm
Höhe	58 mm	Tiefe	52 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm