

Inklusive
Fernbedienung



CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Art.-Nr.
4019588139435	0010/3943

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	LAUTSPRECHER	Kabel (DVB-C): 1
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Stereo-Lautsprecher: Ja	TUNER - KABEL
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	Systemleistung: 20 W (RMS)	Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz
ANSCHLÜSSE	Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W	Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja	powered by ELAC: Ja	Demodulation: 64 / 256 QAM
IEC (in): Ja	RADIOTYP	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	Stationäres Radio: Ja	LIEFERUMFANG
BEDIENUNG/KOMFORT	SONSTIGE FEATURES	CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung
Uhr: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch	
Wecktimer: Ja	STROMVERSORGUNG	
Snooze-Funktion: Ja	Nennspannung: 230 V	
DECODER	Frequenz: 50 Hz	
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II	Netzteil: DC 12V / 3000 mA	
DISPLAY	Netzteilart: Extern	
Typ: OLED	TUNER	
	Tuner-Typ: DigitalKabel	

KEYFEATURES
Uhr