



Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 30-Stunden-Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139923	0001/3992	1.81 kg	1.52 kg	26.00 x 20.50 x 9.50 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Tonwiedergabe

Equalizer

Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Französisch, Italienisch,
Deutsch, Englisch

STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit : 30

Akkuaufladezeit : 6 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

Akku integriert : Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

LIEFERUMFANG

Transita 120, Netzteil (185 cm),
Bedienungsanleitung