



DIGITRADIO 53 BT

DAB+/UKW Premium Uhrenradio mit USB-Ladefunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139411	Hellgrau	0001/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm
4019588039414	Schwarz	0000/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Zwei Radiowecktimer möglich	Großes Display mit Lichtsensor für automatisches dimmen
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Wecken mit Radiosender oder Signalton	Exzellenter Stereo-Klang mit einer großen Passivmembrane
Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)	Snooze- und Sleep-Funktion	
Uhr- und Datumsanzeige	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	FUNKTIONEN
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	USB : 1	USB Ladefunktion : Ja (5 V - 1 A)
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	NETZWERK & KOMMUNIKATION
ABMESSUNGEN / GEWICHT	BEDIENUNG/KOMFORT	Bluetooth : Ja
Stationär : Ja	Uhr : Ja	SONSTIGE FEATURES
RADIOTYP	Wecktimer : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Stationäres Radio : Ja	Sleeptimer : Ja	STREAMING
RADIO/EMPFANG	Snooze-Funktion : Ja	Bluetooth Audiostreaming : Ja
DAB+ : 174 - 240 MHz	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30	
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Programmspeicher Favoriten UKW : 30	
Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	
LAUTSPRECHER	Bluetooth-Version : 5	
Stereo-Lautsprecher : Ja	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja	
Übertragungsbereich : 63 - 20.000 Hz	A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja	
Systemleistung : 20 W (RMS)	DISPLAY	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W	Größe : 3,5 Zoll	
Equalizer : Ja	Dimmbar : Ja (automisch mit Lichtsensor)	
	Typ : VA-LCD	

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : 12 V - 3 A, 36 W

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 53 BT, Netzteil,
Bedienungsanleitung