



VIOLA CR 1

DAB+/UKW-Radiowecker mit Wireless-Charging-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029699	schwarz	0000/2969	818 g	506 g	19 x 8,5 x 9,6 cm	24,5 x 9,8 x 11 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckerhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes Display mit breitem Blickwinkel

Wireless Charging für Smartphones

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3,3 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

DISPLAY

Größe : 3,5 Zoll

Typ : LCD

Dimmbar : Ja

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

Wireless charging : Ja (10 Watt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 2.500 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

VIOLA CR 1, Netzteil, Bedienungsanleitung