



DIGITRADIO 317

Vertikales DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039995	schwarz	0000/3999	1,15 kg	825 g	11,5 x 19 x 13,4 cm	15 x 26 x 15 cm
4019588139992	weiß	0001/3999	1,15 kg	825 g	11,5 x 19 x 13,4 cm	15 x 26 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Sleeptimer

Bluetooth Audiostreaming (empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5,3

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Typ : TFT-Farbdisplay

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch,
Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5.9V / 1.000mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5,9 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 317, Netzteil,
Bedienungsanleitung