

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	690000005
Bezeichnung	Baustromverteiler Metall M-AVEV 35/11-3/V1/A/BURGENLAND
Langbeschreibung	Versorgungsgebiet: Burgenland Baustromverteiler 35A nach ÖVE EN 61439/4 RAL 2000 / 25kg / 380x770x300mm (BxHxT) ohne Untergestell incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl."C" (25A - 125A) Anschlussicherung: Neozed-Element D02 35A, mittels Schloss B1 absperrrbar Anschlussquerschnitt: max. 25mm² Al/Cu Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm² 400V AC 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A therm. fest über alle Ausgänge
GTIN (EAN)	9003399336034
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	26,000 kg

ETIM 7.0	EC000484
Ausführung	Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400 V
Bemessungsstrom	35 A
Anschlussleistung	22 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter	ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	1
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech



www.manufacturer-safety.info