


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	561100C3003
Bezeichnung	Motorschutzstecker 10A 230V IP44 (I-O-AUTO) mit Kondensator 30µF
Langbeschreibung	Motorschutzstecker 10A 230V IP44 (I-O-AUTO) mit Kondensator 30µF Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Nennspannung/Frequenz: 230V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss technik: Schraubklemmen 2x Schalter: AUS-EIN (0-I) / HAND-AUTO (H/A), Wippschalter beleuchtet integrierter Kondensator 30µF, 2x Kabelverschraubung M16/M20 IK-Norm lt. EN50102: IK09 Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399293054
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,407 kg
Verpackungsmenge	2

ETIM 7.0	EC000452
Ausführung des Motorschutzes	thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements	Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich	10 A
Gehäusefarbe	grau
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsdauerstrom Iu	16 A



www.manufacturer-safety.info