



## THEBEN KNX Helligkeitssensor LU131 3fach AP

Art. Nr. **T1319201**

- Integrierter Temperatur- und Helligkeitsfühler
- 5 frei parametrierbare Kanäle: 1 Sonnenschutzkanal und 4 Universalkanäle
- Sonnenschutzkanal mit Sonnenschutzautomatik
- Universalkanäle ermöglichen die Verknüpfung zwischen Helligkeit und Temperatur
- Messbereich Temperatur/Helligkeit: -20 bis +55 °C/1 – 10000 Lux
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Ap, 93 x 72 x 54 mm (L x B x T)

Kombisensor für Helligkeit und Temperatur, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux, 2 Temperaturschwellen: -25°C bis +55°C, 2 Beschattungsobjekte (Kombination aus Helligkeit und Temperatur), 1 Helligkeitsregelung, 1 Helligkeitswert, 1 Temperaturwert, Sperrobjekt.

### Technische Information

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bussystem KNX      | Ja       |
| Ausführung         | sonstige |
| Montageart         | Aufputz  |
| Mit Busankopplung  | Ja       |
| Mit DCF77          | Nein     |
| Akustisches Signal | Nein     |
| Mit Heizung        | Ja       |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Farbe                | weiß          |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010          |
| Analogeingang        | Nein          |
| Wetterstation        | Ja            |
| Schutzart (IP)       | IP44          |
| EAN                  | 4003468131039 |