



BERKER KNX B.IQ Tastsensor 2fach Standard Edelstahl gebürstet

Art. Nr. **75162093**

- Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Vereinfachte Basis Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Szenenfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos
- Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 88,5 mm (L x B)

Tastsensor 2fach Standard B.IQ Edelstahl Rostfrei - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 4 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber 1 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - für Busankoppler Up - Betriebstemperatur -5 ... +45 °C -

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	B.IQ
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Anzahl der Tasten	2
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein
Werkstoff	Metall

Werkstoffgüte	Edelstahl
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Edelstahl gebürstet
Kanalzahl	2
RAL-Nummer (ähnlich)	9022
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Nein
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Tastsensor
EAN	4011334257110

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	75900080	Beschriftungsfeld 1- bis 3-fach