


BERKER KNX B.IQ Tastsensor 3fach Standard polarweiß matt
Art. Nr. 75163099

- Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Vereinfachte Basis Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Szenenfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos
- Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 88,5 mm (L x B)

Tastsensor 3fach Standard B.IQ polarweiß - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber 1 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - für Busankoppler Up - Betriebstemperatur -5 ... +45 °C -

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Werkstoffgüte	Thermoplast
Schalterprogramm	B.IQ	Oberflächenschutz	unbehandelt
Funk bidirektional	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Montageart	Unterputz	Farbe	polarweiß matt
Montageart	Unterputz	Kanalzahl	3
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Busankopplung	Nein	Transparent	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	6	Mit Raumthermostat	Nein
Anzahl der Tasten	3	Mit Infrarot-Sensor	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit Beschriftungsfeld	Nein	Produktgruppe	Tastsensor
Mit Display	Nein	EAN	4011334255727
Werkstoff	Kunststoff		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	75900080	Beschriftungsfeld 1- bis 3-fach
Zubehör	XXXX-001	Busankoppler: 75040001
Zubehör	XXXX-002	Beschriftungsfeld 1- bis 3-fach: 75900080