


BERKER KNX B.IQ Tastsensor 4fach Standard polarweiß matt
Art. Nr. 75164099

- Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Vereinfachte Basis Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Szenenfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos
- Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 118,1 mm (L x B)

Tastsensor 4fach Standard B.IQ polarweiß - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber 1 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - für Busankoppler Up - Betriebstemperatur -5 ... +45 °C - Beschriftungsfeld siehe Zubehör.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	B.IQ
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Anzahl der Tasten	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	polarweiß matt
Kanalzahl	4
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Nein
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Tastsensor
EAN	4011334255741

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	75900081	Beschriftungsfeld 4-fach
Zubehör	XXXX-001	Busankoppler: 75040001
Zubehör	XXXX-002	Beschriftungsfeld 4-fach: 75900081